

# Protetor Telefônico

## Aplicação

Na proteção de equipamentos conectados à linha telefônica, contra surtos elétricos de baixa potência e curta duração, originários de descargas atmosféricas indiretas.

## Vantagens


-AKT 2380: permite conectar simultaneamente dois aparelhos na mesma tomada telefônica (um padrão RJ11 e um padrão Telebrás).

-AKT 2391: possibilita conectar simultaneamente dois aparelhos na mesma tomada telefônica (padrão RJ11).

## Observações

Para uma proteção adequada, os equipamentos ligados na rede elétrica e também na linha telefônica deverão ter protetores em ambas as entradas. Utilizar somente em ambientes internos, evitando a umidade.

## Modelos



Especificações	Protetor telefônico AKT 2380	Protetor telefônico AKT 2391
Fusíveis	100mA	100mA
Corrente de pico (onda 8/20us)	100A	100A
Máxima tensão de pico suportável	4000V	4000V
Componente ativo	Diodo bidirecional	
Saídas	1 Padrão Telebrás 1 Padrão americano (RJ11)	2 Padrão americano (RJ11)
Entrada	Padrão Telebrás	Padrão americano (RJ11)

## Termo de garantia

Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação, estando limitada aos protetores, não se estendendo de forma alguma aos equipamentos a eles conectados. São excluídos da garantia os defeitos causados por ligações e instalações incorretas, uso inadequado e descargas atmosféricas diretas (raios), que ultrapassam o limite máximo de potência especificado.



MAR-GIRIUS CONTINENTAL I.C.E LTDA  
Av. Vicente Zini, 665 | Porto Ferreira - SP | CEP: 13660-000  
PABX: (xx19) 3589-5000 | Televendas 0800 707 3262  
email: produto@margirius.com.br | www.margirius.com.br

CP005956\_R1